

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/gniazdo-rtv-szafir-ospel-p-9698.html>

Gniazdo RTV Szafir Ospel



Cena brutto	49,07 zł
Cena netto	39,89 zł
Numer katalogowy	GPA-ZK/m/00
Kod producenta	GPA-ZK/m/00
Kod EAN	5906729012070
Producent	OSPEL
Kolor	Biały, Czarny, Inny

Opis produktu

Gniazdo RTV Szafir Ospel

Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT: Współczynnik tłumienia 1,2dB

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 12 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 10÷12 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 6÷8 dB _x000D_

Skuteczność ekranowania: > 65 dB _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz _x000D_

dostępne na zamówienie

Gniazdo RTV-DATA:

Współczynnik tłumienia 1,5-2dB

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 1,5 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 1,0÷1,5 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT: 1,5÷2 dB Skuteczność ekranowania: > 65 dB _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia: 5 MHz÷2,4 GHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz

Gniazdo RTV końcowe:

Współczynnik tłumienia 2,5-3dB

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 1,0÷1,5 dB _x000D_

Skuteczność ekranowania: > 81 dB _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz

Gniazdo RTV-SAT końcowe:

Częstotliwość toru DATA 5÷862 MHz

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz _x000D_

dostępne na zamówienie

Gniazdo RTV-SAT przelotowe:

Współczynnik tłumienia 1,5dB

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: _x000D_

0,5÷1,5 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: _x000D_

10÷12 dB _x000D_

Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: _x000D_

6÷8 dB _x000D_

Skuteczność ekranowania: > 92 dB _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz _x000D_

Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz _x000D_

Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Biały , Czarny metalik , Srebrny , Szary mat

Typ gniazda RTV: RTV końcowe , RTV-DATA , RTV-SAT końcowe , RTV-SAT przelotowe , RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT